


HGE 18-50 AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ KÉSZLET

Akkumulátorral és gyorsítóval: HGE 18-50 akkumulátoros sövényvágó készlet. A 180 ° -ban forgatható fogantyú és a seprő biztosítja a kényelmes sövényvágást.



Cikkszám

1.444-241.0

- Az akkumulátort és a töltőt a készlet tartalmazza.
- Kompatibilis a 18 V-os Kärcher Battery Power platform összes készülékével.
- Forgatható fogantyú

Műszaki adatok

EAN kód		4054278550435
Akkumulátoros készülék		1
Akkumulátorplatform		18 V-os akkumulátor platform
Vágáshossz	cm	50
Fogtávolság	mm	22
Sebességszabályozás		nem
Pengesebesség	vágás / perc	2700
Penge típusa		stancolt, gyémántcsiszolt penge
Akkumulátor típusa		Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V	18
Kapacitás	Ah	2,5
Teljesítmény		max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5.0 Ah)
akkumulátortöltésenként*	m	
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5.0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorsítóval 80% / 100%	min	44 / 83
Töltőáram	A	2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	2,9
Csomagolási súly	kg	5,8
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	970 × 213 × 188

Felszereltség

Változat	Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor	18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
Akkumulátortöltő	18 V Battery Power gyorsító (1 pc.)
Fogantyú	forgatható
Fűrész funkció	■
Vezérlő	■
Pengevédő	■
Akaszto	■
Seprés vágás közben	■

■ Alaptartozék

*A sövény magassága: 1 m, egyoldali vágás



Forgatható fogantyú

- A fogantyú több fokozatban állítható, 180°-ban forgatható a még kényelmesebb munkavégzésért.



Seprés vágás közben

- Kényelmesen a földre seprí a levágott sövénydarabokat amik a sövény belsejébe esnének.




Fűrészfunkció

- Különösen praktikus a sűrűbb ágakkal rendelkező sövényekhez.

TARTOZÉKA HGE 18-50 AKKUMULÁTOROS SÖVÉNYVÁGÓ KÉSZLET

1.444-241.0



		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/25 akkumulátor	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	■
Battery Power 18/50 akkumulátor	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	■
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	LCD-képernyőn megjelenített Real Time technológiával: nagyon erős Battery Power+ 18 voltos lítium-ion akkumulátor. Hosszú üzemidő a 3,0 Ah kapacitásnak köszönhetően. Feszültségfelügyelettel és IPX5 védelemmel.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék ○ Tisztítószer